



# Opciones para Exterior

## Para HandReader Series

Schlage presenta una línea completa de gabinetes para proteger las terminales y lectores de mano de elementos del exterior. Tres diferentes y probadas soluciones están disponibles para asegurar el desempeño de la terminal sin importar el entorno en el que se encuentre.

### EX Enclosure (Antes Blizzard)

Diseñado idealmente para entornos rudos, el EX Enclosure está construido con acero de grueso calibre cubierto con una capa de zinc e incluye un teclado sellado, resistente a la intemperie, display de baja temperatura e interior templado. El EX Enclosure es una unidad totalmente integrada y llega completo con HandReader y calefactor interno.

### FX Enclosure (Antes Hurricane)

Construido con polietileno de alto impacto y baja densidad, resistente a UV, el FX Enclosure ofrece resistencia en ambientes más rudos. Este gabinete ha sido diseñado de modo que puede ser adicionado a una instalación existente. Cuando se utiliza con la opción de calefactor integrado (INT-HTR), proporciona una temperatura confortable al platen en contra de entornos con clima frío.

### TX Enclosure (Antes Tsunami)

El TX Enclosure protege el HandReader de salpicaduras de agua convirtiéndola en una solución ideal para ambientes industriales. Cuando se utiliza con un calentador integrado (INT-HTR), proporciona una temperatura confortable al platen en contra de entornos con clima frío.



EX-Enclosure



FX Enclosure



TX Enclosure



ESPECIFICACIONES			
	EX Enclosure	FX Enclosure*	TX Enclosure
Número de Parte	ID3D-RW	FX-ENCL	TX-ENCL
Rango de Temperatura	-35F to 120F / -37C to 49C	-20F to 120F / -29C to 49C	-45F to 120F / -43C to 49C
Dimensiones Alto x Ancho x Profundidad	11.75 in x 8.00 in x 8.75 in 29.9 cm x 20.3 cm x 22.2 cm	14.75 in x 12.00 in x 10.50 in 37.5 cm x 30.5 cm x 26.7 cm	23.00 in x 14.00 in x 11.25 in 58.4 cm x 35.6 cm x 28.6 cm
Peso Bruto (incluyendo lector)	23.0 lbs / 10.4 kg	7.3 lbs / 3.3 kg	45.0 lbs / 20.4 kg
Modelos de HandReader	ID3D-RW, HP-RW	HK-2-F3, HP-1000, HP-2000, HP-3000, HP-400	HP-1000 / HP-2000 HP-3000 / HP-4000
Calentador	Estándar	Solamente con opción de instalación de fábrica Modelo No. INT-HTR	

\* El Enclosure FX puede ser utilizado solamente con los lectores de la serie F



**Tecnología con Calidad y Servicio®**  
**www.siasa.com.mx**

☎ 01 800 227 4272    ☎ 01 800 527 4272    ☎ 01 800 727 4272  
☎ México, D.F. [55] 5264 2272    ☎ Matriz. [999] 930 25 75

**marketing@siasa.com.mx**

Distribuidor Mayorista

HRENC-100325E-S

HandKey & HadPunch son marcas registradas de Schlage. Especificaciones sujetas a cambio. Por favor, para detalles consulte a su distribuidor.

866.861.2480 • biometrics.schlage.com



© 2009 Ingersoll Rand Company ES-5781 Rev 11/09